

TYXIA2700



ZENDMODULE MUTIFUNCTIONEEL 230V X3D

Funcities

- Voor de bediening van:
 1. 2 kanalen voor verlichting op dubbele schakelaar of dubbele drukknop
 2. 1 kanaal voor het dimmen van de verlichting op dubbele drukknop
 3. 2 kanalen voor scenario's op dubbele drukknop
 4. 1 kanaal voor rolluik op rolluikschakelaar
- Ingang bekabelde aansturing op fase-ingang afkomstig van een melder (vb.: een bekabelde bewegingsmelder buitenshuis veranderen in een draadloze detector-zender om op afstand de verlichting in te schakelen)
- Met de scenariofunctie kunt u de bediening van een groep ontvangers met een bepaalde functie in een vaste stand registreren:
 1. De verlichting in- of uitschakelen via de bijhorende ontvangers
 2. De rolluiken ophalen of neerlaten via de bijhorende ontvangers

Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 of 2 bedieningskanalen afhankelijk van de functie
- 1 kanaal voor 1 x 16 ontvangers in een netwerk
- 2 kanalen voor 2 x 16 ontvangers in een netwerk
- 3 reeds voorziene draden voor de verbinding met een lokale schakelaar (schakelaar, drukknop, Op/Neer-knop)

- 1 bedrade fase-ingang op de melder of de drukknop
- Werkingstemperatuur: -5° tot +40°C
- Afmetingen: H 50 x L 47 x D 23 mm
- Voeding 230 V fase/nul
- Compatibel met de netwerkfuncties

Documentatie

 [Technische Fiche](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)