

# Emetteurs à pile - Commandes d'éclairage, automatisme, variation d'éclairage, scénario

TYXIA 2610 / 2620 / 2630 / 2640 / 2650



## FONCTIONS

### TYXIA 2610

- Commande 1 à 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/ Arrêt sur simple ou double interrupteur

### TYXIA 2620

- Commande 1 à 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/ Arrêt sur simple ou double poussoir

### TYXIA 2640

- Commande 1 voie de variation d'éclairage sur double bouton poussoir

### TYXIA 2650

- Commande 1 à 2 voies scénarios sur simple ou double bouton poussoir
- Avec la fonction scénario, commande de groupe de récepteurs en position définie :
  - Marche/Arrêt pour les récepteurs d'éclairage
  - Marche/Arrêt pour les récepteurs de variation d'éclairage
  - Position Montée/Descente pour les récepteurs volets



## + UTILISATEUR

- Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration
- Adapté à tous les types de bâtiments : neufs et anciens

## + INSTALLATEUR


- Installation sans tirer de câbles ni faire de saignées
- Se raccordent sur tous types d'appareillages standards de toutes marques
- Seuls émetteurs TBTS recommandés dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Fréquence radio 868 MHz
- 1 à 2 voies de commande suivant produit
- 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur en commande locale de type interrupteur, bouton poussoir, Montée/Descente
- Nombre illimité de récepteurs associés
- Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
- Autonomie 3 ans
- Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm
- Non compatibles avec la fonction maillage en réseau

Nom	Référence
TYXIA 2610	A76351091
TYXIA 2620	A76351092
TYXIA 2640	A76351094
TYXIA 2650	A76351095


### TYXIA 2610



### TYXIA 2620



### TYXIA 2640



### TYXIA 2650

