

# Zenders met batterij - Bedienen van verlichting, geautomat. proces, rolluiken, dimmen, scenario's

TYXIA 2610 / 2620 / 2630 / 2640 / 2650



## FUNCTIES

### TYXIA 2610

- Om 1 of 2 kanalen voor verlichting of geautomatiseerde processen in of uit te schakelen via een enkele of dubbele schakelaar

### TYXIA 2620

- Om 1 of 2 kanalen voor verlichting of geautomatiseerde processen in of uit te schakelen via een enkele of dubbele drukknop

### TYXIA 2640

- Om 1 lichtdimmer via een dubbele drukknop te bedienen

### TYXIA 2650

- Om 1 of 2 scenario's via een enkele of dubbele drukknop te bedienen:
  - de verlichting in- of uitschakelen via de bijhorende ontvangers
  - de ontvangers van de verlichtingsdimmers in- of uitschakelen
  - de rolluiken ophalen of neerlaten via de bijhorende ontvangers



## + GEBRUIKER

- Gemakkelijke toevoeging van een nieuw bedieningspunt zonder wijziging aan het interieur
- Compatibel met alle bouwtypes: nieuwe en bestaande


## + INSTALLATEUR

- Gemakkelijke installatie zonder kabels te trekken of sleuven te maken
- Compatibel met alle types standaardtoestellen van alle merken
- De enige ZLVS zenders die worden aanbevolen in volumes 1/2/3 van een badkamer


## TECHNISCHE KENMERKEN

- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 of 2 bedieningskanalen afhankelijk van het product
- 3 reeds voorziene draden voor de verbinding met een lokale schakelaar (schakelaar, drukknop, Op/Neer-knop)
- Onbeperkt aantal verbonden ontvangers
- Voeding door middel van meegeleverde CR2030 lithiumbatterij
- 3 jaar autonomie
- Afmetingen: H 40 x L 40 x D 11.2 mm
- Niet compatibel met de netwerkfunctie


### TYXIA 2610




### TYXIA 2620



### TYXIA 2640



### TYXIA 2650



Benaming	Referentie
TYXIA 2610	A76351091
TYXIA 2620	A76351092
TYXIA 2640	A76351094
TYXIA 2650	A76351095