

Schakelaars-zenders

Om de verlichting, geautomatiseerde processen, scenario's, rolluiken aan te sturen of de verlichting te dimmen

TYXIA 2310/2330

+ PRODUCTVOORDELEN

- Wandschakelaars kunnen bevestigd of gekleefd worden op elk type ondergrond: muur, meubel, beglazing, keramiek, hout...
- Ideaal om te plaatsen op de cassette van een schuifdeur

TYXIA 2310 : Lichtschakelaar 3 in 1

- De enige ZLVS zender die aanbevolen wordt in volumes 1/2/3 van een badkamer
- Ideaal om een wisselschakeling te creëren aan het bedhoofdeinde in een slaapkamer
- De vertrek- en aankomstscenario's voor geautomatiseerde processen nemen de dagelijkse repetitieve handeling voor hun rekening

TYXIA 2330 : Rolluikschakelaar

- Bedient één of meerdere rolluiken
- Favoriete posities kunnen ingesteld worden

Functies

- **TYXIA 2310 :**
 - stuurt 2 kanalen aan voor het in- of uitschakelen van de verlichting of geautomatiseerde processen
 - stuurt 2 kanalen aan voor scenario's (aan/uit voor de ontvangers van de verlichting of aan/uit en dimmen voor de ontvangers die de verlichting dimmen)
 - bedient 1 kanaal voor het dimmen
- **TYXIA 2330 :**
 - Bedient 1 kanaal voor ophalen/stoppen/neerlaten van het rolluik
 - Met de functie Favorieten kan u een groep ontvangers voor rolluiken programmeren in een favoriete positie (max. 2)



TYXIA 2310



TYXIA 2330



Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868 MHz
- Feedback dankzij de tweerichtingsfunctie
- Combinatie van max. 16 ontvangers een netwerk
- Voeding door middel van meegeleverde CR 2430 lithiumbatterij
- 10 jaar autonomie
- Afmetingen: H 80 x B 80 x D 11 mm
- Beschermingsindex: IP 40-IK04

Naam	Referentie
TYXIA 2310	6351380
TYXIA 2330	6351379