

TYXIA6610



DRAADLOZE ONTVANGER VOOR STAANLAMP/TAFELLAMP

Fonctions

- Se fixe sur le cordon de la lampe en remplacement ou en complément de l'ancien interrupteur
- Commande en Marche/Arrêt un éclairage mobile à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes
- Le bouton interrupteur sur le récepteur commande en Marche/Arrêt ce même récepteur
- Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+
- Simulation de présence en allumant une lampe à distance
- Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles

Caractéristiques techniques

- Fréquence Radio : 868 MHz
- 1 voie de commande Marche/Arrêt
- Indice de protection : IP40
- Alimentation Phase/Neutre par le cordon
- Sortie alimentée puissance maxi 100 W
- Type de charges commandées : led, fluo compacte, éco halogène, incandescent
- Borniers à connexion rapide pour une installation facilitée
- Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm
- Température de fonctionnement : 0° à 35°
- Nombre d'émetteurs maxi associés : 16
- Compatible avec la fonction maillage en réseau



Documentation

 [Fiche technique](#)

Manuels

 [Manuel](#)