

1. [AIPHONE](#)
2. [Divers](#)
3. [Toegangscontrole](#)

## AC10F



### Inbouw-codeklavier, 2 relais/100 codes

#### Algemene kenmerken

- Gebruik binnenshuis en buitenshuis
- Voeding met gelijk- of wisselstroom 12V/24V
- 100 programmeerbare codes op het frontpaneel
- 60 codes op relais nr. 1 en 40 codes op relais nr.2
- 2 relais (NO/NF) 1 A bij 24 V AC/DC of 2 A bij 12 V AC/DC
- Permanent backupgeheugen
- Instelbare schakeltijd deurslot
- Toegangscodes met 4,5 of 6 cijfers
- Klavierverlichting en bieptoon klavier
- Vergrendelingsfunctie van het klavier
- Mogelijkheid om relais 2 als alarmcontact te gebruiken
- Deurontgrendeling via "0" toets op het klavier (tijdschakelaar afzonderlijk te voorzien)
- Herstel standaardinstellingen
- Afmetingen: 132(H) x 117 (B) x 5(D) mm

#### Documentatie

 [Folder AC10-serie codeklavieren](#)

## Handleidingen

 [Installatiehandleiding](#)