

TYXIA6610



DRAADLOZE ONTVANGER VOOR STAANLAMP/TAFELLAMP

Functies

- Schakelaar-ontvanger wordt op het netsnoer bevestigd ter vervanging van of in aanvulling op de oude schakelaar
- Aan/uit besturing van een verplaatsbare verlichting via één of meerdere draadloze mobiele of vaste zenders
- De schakelaar op de ontvanger bedient de Aan/Uit modus manueel
- In combinatie met TYXAL+ alarm voor melding van alarm of inen uitschakelen van het systeem
- Aanwezigheidssimulatie door het licht op afstand aan te steken
- Feedback over de status van de verlichting met compatibele zender

Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868. MHz
- 1 Aan/Uit besturingskanaal
- Beschermingsindex IP40
- Voeding 230 V fase/nul via het snoer
- Max. 100 W uitgangsvermogen
- Verlichtingstypes: LED, fluocompact, spaarlampen gloeilampen
- Snelkoppelingsklemmen voor een gemakkelijke plaatsing
- Afmetingen: H 76.5 x L 36.5 x D 27 mm
- Werkingstemperatuur: 0° tot 35° C
- Max. aantal aangesloten zenders: 16
- Compatibel met de netwerkfunctie



Documentatie

 [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)