

1. [AIPHONE](#)
2. [Divers](#)
3. [Contrôle d'accès](#)

## AC10S



### Clavier à code apparent, 2 relais/100 codes

#### Caractéristiques générales

- Utilisation extérieure et intérieure
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 V CA-CC ou 2 A sous 12 V CA-CC
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ
- Dimensions: 125(h) x 98(l) x 25(p) mm

#### Documentation

 [Brochure claviers à code série AC](#)

## **Manuels**

 [Notice d'installation](#)