

1. [Meettoestellen](#)
2. [Klein Tools](#)
3. [Spanningstester](#)

## NCVT2



### Contactloze spanningsdetector dubbel meetbereik

#### Algemene kenmerken

- Spanningstester zonder contact
- Detectie van standaardspanning zonder contact in kabels, elektrische snoeren, stroomkringonderbrekers, verlichting, schakelaars, stekkers en draden
- De groene, zeer sterke LED, duidt aan dat de tester gebruiksklaar is en verlicht tevens de werkplek
- Drukknop Aan/Uit met digitale controle
- Dankzij de automatische spanningsuitschakeling gaan de batterijen langer mee
- Statuscontrole van ontlading van de batterijen via microprocessor
- Conform CAT.IV 1000V: grotere werking, uitstekende bescherming
- Gemaakt van duurzame plastic hars van polycarbonaat, zeer licht en met een handig tasgespje
- Het pack bevat een handleiding en 2 AAA batterijen 1.5V
- Automatische detectie en indicatie van zwakke spanning (12-48V AC) en standaardspanning (48-1000V AC)
- Detectie zonder contact van lage spanningen in veiligheidssystemen, audio/video, communicatiesystemen en controlesystemen voor milieu en irrigatie

#### Normen

- UL 61010-1 2e uitgave
- CAN/CSA C22,2 Nr. 610101-04
- EN61010 -1 2e uitgave
- IEC 61010-1:2001 2e uitgave
- ISA-82, ISA-82, 02, 01 (IEC 61010-1 MOD)

### **Documentatie**

 [Technische fiche](#)

### **Handleidingen**

 [Gebruikershandleiding](#)